



# ENDRESS

## Power Generators

### ESE 606 DHS-GT ES

Artikel-Nr.: 112308

|                     |       |            |             |
|---------------------|-------|------------|-------------|
| Generator-Typ       |       |            | synchron    |
| Max.Leistung        | 3~    | [kVA/kW]   | 8,3 / 6,6   |
| Max.Leistung        | 1~    | [kVA/kW]   | 4,9 / 4,4   |
| Dauerleistung       | 3~    | [kVA/kW]   | 7,0 / 5,6   |
| Dauerleistung       | 1~    | [kVA/kW]   | 3,5 / 3,2   |
| Nennspannung        | 3~/1~ | [V]        | 400 / 230   |
| Nennstrom           | 3~/1~ | [A]        | 10,1 / 10,1 |
| Leistungsfaktor     |       | cos $\phi$ | 0,8 / 0,9   |
| Frequenz            |       | [Hz]       | 50          |
| Schutzart Generator |       | [IP]       | 23          |

|                         |                    |                                                            |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Motor</b>            |                    |                                                            |
| Motortyp                |                    | HONDA GX390 / 11 HP                                        |
| Bauart                  |                    | 1-Zylinder 4-Takt OHV                                      |
| Hubraum                 | [cm <sup>3</sup> ] | 389                                                        |
| Leistung bei 3000 U/min | [kW <sub>m</sub> ] | 6,4                                                        |
| Kraftstoff              |                    | Benzin                                                     |
| Tankinhalt              | [l]                | 30                                                         |
| Verbrauch bei 75% Last  | [l/h]              | 2,1                                                        |
| Laufzeit bei 75% Last   | [h]                | 14,3                                                       |
| Startsystem             |                    | E-Start inkl. Batterie                                     |
| Schallleistung LWA      | [db(A)]            | 97                                                         |
| Schalldruck LPA (7m)    | [db(A)]            | 72                                                         |
|                         |                    |                                                            |
| Gewicht ca.             | [kg]               | 86                                                         |
| Maße L x B x H          | [mm]               | 800 x 538 x 576                                            |
| Steckdosen              |                    | 1 x 230 V/16 A<br>1 x CEE 230 V/16 A<br>1 x CEE 400 V/16 A |

Stand: 2018-10-11

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

**ENDRESS Elektrogerätebau GmbH**  
Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0  
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50  
[www.endress-stromerzeuger.de](http://www.endress-stromerzeuger.de)

## ESE 606 DHS-GT ES

Artikel-Nr.: 112308



### Ausstattungsmerkmale

Ölmangel-Absschaltautomatik

Generator-Überlastungsschutz

Großtank für lange Laufzeiten

Compoundgeregelte Hochleistungs-Generatoren bei 400 V

### Lieferbares Zubehör

#### Bestell-Nr.

Radsatz

161 000

Wartungssatz

164 029

### Sonderausstattung - nicht nachrüstbar

#### Bestell Nr.

FI-Schutzschalter inkl. Erdungsset

162 009

### Mögliche Einsatzbereiche

#### 400 V    230 V

Elektronische Verbraucher bis

5500 W    3100 W

Elektrowerkzeuge bis

3700 W    2100 W

Gartengeräte bis

2800 W    1600 W

Inverter-Schweißgeräte bis Ø

3,25mm

Stand: 2018-10-11

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

**ENDRESS Elektrogerätebau GmbH**  
Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0  
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50  
[www.endress-stromerzeuger.de](http://www.endress-stromerzeuger.de)