# RT42 / RT43 Handsender

Die Handsender RT42 und RT43 sind universell einsetzbare Funksender. Sie können mit jedem beliebigen Easywave-Empfänger und in jeder verfügbaren Betriebsart genutzt werden.

Der RT43 ist die Standardausführung mit Kunststoffbügel, während der RT42 die Premiumausführung mit verchromtem Metallbügel darstellt.

Verwendet werden die Sender beispielsweise zum Ansteuern von Rollläden oder allgemein zum Schalten von elektrischen Verbrauchern.

Ist ein Batteriewechsel nötig, wird dies gut sichtbar durch eine LED signalisiert.

RT43E5004-01-21K

RT42E5004-01-21K

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Codierung | Werkscodierung mit Easywave-Telegramm |
| Frequenz | 868,30 MHz |
| Kanäle | 4 |
| Reichweite | typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen |
| Spannungsversorgung | 1x 3V-Batterie, CR2032 |
| Betätigungskontrolle | LED |
| Bedienung | Sender sendet solange Taste gedrückt wird (max. 36 Sekunden) |
| Funktion | abhängig vom Empfänger (siehe Ausführungen) |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis +60 °C |
| Abmessungen | 37 x 61,5 x 10,7 mm |
| Gewicht | RT42: 30 g (inklusive Batterie)<br>RT43: 18 g (inklusive Batterie) |
| Farbe | schwarz ähnlich RAL 9005 |

## Lieferumfang

- Handsender inklusive Batterie
- Bedienungsanleitung

## Ausführungen

| Produktnummern | Beschreibung | Funktion |
|---|---|---|
| RT42E5004-01-21K | Handsender 4-Kanal, schwarz, Metallbügel | 2x EIN/AUS<br>1x AUF/STOPP/ZU<br>4x IMPULS |
| RT43E5004-01-21K | Handsender 4-Kanal, schwarz, Kunststoffbügel | 2x EIN/AUS<br>1x AUF/STOPP/ZU<br>4x IMPULS |



ELDAT GmbH · Im Gewerbepark 14 · D-15711 Königs Wusterhausen · fon +49(0)3375 9037-0 · fax +49(0)3375 9037-90 · info@eldat.de · www.eldat.de