

## TESTBOY 20 Plus

### Fremdspannungsgeschützter Durchgangsprüfer

Der Testboy 20 Plus ist die Weiterentwicklung von Deutschlands meistverkauftem Durchgangsprüfer Testboy 2. Er erkennt dank des berührungslosen Spannungssensors Wechselspannungen durch die Isolierung hindurch. Defekte Lampen in Weihnachtslichterketten o. ä. werden sekundenschnell und präzise angezeigt. Der eingebaute Stromwarner warnt vor lebensbedrohlicher Spannung. Die Elektronik ermöglicht zudem die einpolige Phasensuche.

#### Ihre Vorteile:

- | zuverlässiger Durchgangsprüfer
- | berührungsloser Spannungssensor
- | Hochleistungs-LED-Taschenlampe

#### SPEZIFIKATIONEN

##### Technische Daten

##### TESTBOY 20 Plus

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Überspannungskategorie   | CAT II 300 V                            |
| integr. LED-Taschenlampe | ja                                      |
| Durchgangsprüfung        | optisch 0–20 Ohm<br>akustisch 0–250 Ohm |
| Norm                     | IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)           |
| Prüfspannung             | 4,5 V                                   |
| Prüfstrom                | optisch ~10 mA<br>akustisch ~2 mA       |
| Fremdspannungsschutz     | bis 300 V                               |
| Abmessungen              | 120 x 60 x 30 mm                        |
| Gewicht                  | 90 g (ohne Batterien)                   |
| Lieferumfang             | 2 Messleitungen                         |
| Zubehör (optional)       | Krokoklemme<br>Bereitschaftstasche      |

