



ENDRESS

Power Generators

ESE 1206 HS-GT ES

Artikel-Nr.: 112021

Generator-Typ	synchron		
Max.Leistung	1~	[kVA/kW]	11,0 / 9,9
Dauerleistung	1~	[kVA/kW]	10,0 / 9,0
Nennspannung	1~	[V]	230
Nennstrom	1~	[A]	43,5
Leistungsfaktor		cos ϕ	0,9
Frequenz		[Hz]	50
Schutzart Generator		[IP]	23

Motor			
Motortyp	HONDA GX630 / 21 HP		
Bauart	2-Zylinder 4-Takt OHV		
Hubraum	[cm ³]	688	
Leistung bei 3000 U/min	[kW _m]	14,2	
Kraftstoff	Benzin		
Tankinhalt	[l]	24	
Verbrauch bei 75% Last	[l/h]	4,3	
Laufzeit bei 75% Last	[h]	5,6	
Startsystem	E-Start inkl. Batterie		
Schalleistung LWA	[db(A)]	96	
Schalldruck LPA (7m)	[db(A)]	71	
Gewicht ca.	[kg]	162	
Maße L x B x H	[mm]	960 x 641 x 667	
Steckdosen	1 x 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/32 A		

Stand: 2018-10-11

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
 Neckartenzlinger Str. 39
 D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
 Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de

ESE 1206 HS-GT ES

Artikel-Nr.: 112021



Ausstattungsmerkmale

Ölmangel-Absschaltautomatik
Generator-Überlastungsschutz
Großtank für lange Laufzeiten
Compoundgeregelte Hochleistungs-Generatoren bei 400 V

Lieferbares Zubehör

Bestell-Nr.

Radsatz	161 007
Kranverladevorrichtung	161 103
Einspeisungsverteiler E-NEV/1-32	162 301
Wartungssatz	164 032

Sonderausstattung - nicht nachrüstbar

Bestell Nr.

FI-Schutzschalter inkl. Erdungsset	162 009
Kabel-Fernbedienung (20m)	162 023
E-ATS 230 - Notstromautomatik	162 332

Mögliche Einsatzbereiche

230 V

Elektrowerkzeuge bis	9000 W
Garten- oder Baugeräte bis	6000 W
Kompressoren oder Pumpen bis	4500 W

Stand: 2018-10-11

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de