



ENDRESS

Power Generators

ESE 3000i

Artikel-Nr.: 110006

Generator-Typ		synchron	
Max.Leistung	1~	[kVA/kW]	3,3 / 3,3
Dauerleistung	1~	[kVA/kW]	3,0 / 3,0
Nennspannung	1~	[V]	230
Nennstrom	1~	[A]	13,0
Leistungsfaktor		cos ϕ	1,0
Frequenz		[Hz]	50
Schutzart Generator		[IP]	23

Motor

Motortyp	Endress	
Bauart	1-Zylinder, 4-Takt, OHV	
Hubraum	[cm ³]	171
Leistung bei 3000 U/min	[kW _m]	4,2
Kraftstoff	Benzin	
Tankinhalt	[l]	6,8
Verbrauch bei 75% Last	[l/h]	1,36
Laufzeit bei 75% Last	[h]	5
Startsystem	E-Start inkl. Batterie	
Schallleistung LWA	[db(A)]	93
Schalldruck LPA (7m)	[db(A)]	68
Schalldruck (7m) ECOtronic aktiv	[db(A)]	67
Gewicht ca.	[kg]	41
Maße L x B x H	[mm]	588 x 442 x 452
Steckdosen	1 x 230 V / 16 A 1x 12V / 8,3 A 1x USB 5V / 2,1 A	

Stand: 2018-10-11

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de

ESE 3000i

Artikel-Nr.: 110006



Eigenschaften

Invertertechnologie

Hohe Stromqualität

Kompakt und leise

Einfache Handhabung

Ausstattungsmerkmale

Ölmangel-Abschaltautomatik

Generator Überlastungsschutz

Lastabhängige Motordrehzahl

Anschluss für 12 V Batterieladung

USB Anschluss

Radsatz

Handgriff klappbar

Stand: 2018-10-11

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de