

Typ		ACX 985	ACX 988
Bestellnummer		310 985	310 988
EAN-Code		4026187735128	4026187735135
		4 Teilnehmerausgänge	8 Teilnehmerausgänge
Anwendung / Anlage		Mehrteilnehmer 4 Receiver-Ausgänge	Mehrteilnehmer 8 Receiver-Ausgänge
Eingangsfrequenzbereich			
Low Band	[GHz]	10,7 - 11,7	
High Band	[GHz]	11,7 - 12,75	
Ausgangsfrequenzbereich			
Low Band	[MHz]	950 - 1950	
High Band	[MHz]	1100 - 2150	
Weitere Daten			
Oszillator-Frequenz (L.O.)	[GHz]	9,75 (\pm 1 MHz) 10,6 (\pm 1 MHz)	
Kreuzpolarisationsentkopplung	[dB]	> 30	
Verstärkung	[dB]	55 typ.	
Signalumschaltung	[kHz]	22 (\pm 4); je Ausgang schaltbar	
Amplitude	[V]	0,6 (\pm 0,2Vpp)	
Ausgänge F-Connector	[Ω]	4 x 75	8 x 75
LNB-Spannung	[V]	vertikal 11,5 - 14 horizontal 15,5 - 19 je Ausgang schaltbar	8 - 19
Stromaufnahme	[mA]	200 typ.	