

SH 80 Sammelhalter 30550

CE
2/2024

Anwendungsbereiche:

Für die Mehrfachverlegung von bis zu 80 Mantelleitungen mit dem Durchmesser von 10 mm.

Installationsanleitung:

- Bohren eines Loches mit 6 mm Ø,
- Dübelteil des SH ins Bohrloch stecken,
- Kabel einlegen,
- Verschluss zudrücken.
- Das Einrasten von bis zu zwei ECs (auch in unterschiedlichen Dimensionen) ist möglich.

Produktdetails:

Farbe	hellgrau
Inhalt Karton	100
Fassungsvermögen	max. 80 NYM 3 x 1.5 mm ²

Produktvorteile/Eigenschaften:

Der SH Sammelhalter ist auch im montierten Zustand einfach wieder zu öffnen und leicht wieder zu schließen. So können nachträglich Leitungen hinzugefügt oder entfernt werden. Anreihmöglichkeit von bis zu zwei Schnabl EC Euro-Clips in allen Dimensionen EC 16 - EC 50.

Technische Daten:

Material	PP, UV-stabilisiert Temperaturbereich: -10 °C bis +85 °C silikonfrei Material geprüft nach OVE R14 (LSFOH)
----------	--

Gewicht pro Stück	29,00 g
Max. Belastung	130,4 N Beton
Bruchlast	326 N Beton

GTIN (EAN)	9 008439 805501
------------	-----------------



Die SH Sammelhalter bilden einen geschlossenen Ring um die Mantelleitungen und sind mit einem Griff wieder zu öffnen.



Schnabl Stecktechnik GmbH, Bahnhofplatz 1, Postfach 63, 3100 St. Pölten, Austria
Telefon +43 2742 22167-0. office@schnabl.works. www.schnabl.works

